

VP_B Přiřazení distribučních sazeb ke schémátům zapojení

Distribuční sazba	Č. schéma	Poznámka
C01d, C02d, C03d	1,3,5,7	
C25d, C26d	2,6	Při použití TUV a AKU v jednom odběrném místě musí být použity dva samostatné stykače.
C27d	4,6	Blokování zařízení EMO.
C35d	4,6	Sazba C35d se nově nepřiznává.
C45d	4,6	Sazba C45d se nově nepřiznává.
C46d	2,4,6	
C55d, C56d	2,4,6	Sazba C55d se nově nepřiznává.
C62d	1,3	
D01d, D02d	1,3	
D25d, D26d	2,4	
D27d (pouze pro rodinné domy)	2,4	U rodinných domů se EMO neblokuje
D27d (pouze pro případy napojení ze společných prostor bytových domů)	4	Blokování zařízení EMO.
D35d	4	Sazba D35d se nově nepřiznává.
D45d	4	Sazba D45d se nově nepřiznává.
D55d, D56d, D57d	4	Sazba D55d, D56d se nově nepřiznávají.
D61d	2, 4	Blokování spotřebičů není u této sazby povinné.

V případě kombinace distribuční sazby s VM, platí vždy příprava elektroměrového rozváděče ve variantě dvoutarifového zapojení (č. Schéma 9,10,11).

ČEZ ESL, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 52291
 korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
 info.es@cez.cz, www.cez.cz/cezes

23_28-0008r03 VP_B